



X-Ten Lite

Instalacija i osnovne operacije

Šta je X-Ten Lite?

X-Ten Lite je besplatna verzija najpopularnijeg softverskog telefona X-Pro. Posедуje mnoge funkcije standardnog poslovnog telefona uključujući poziv na čekanju i višestruke linije.

1. Instaliranje X-Ten Lite

1.1 Minimalni sistemski zahtevi:

Procesor:	Pentium II 300Mhz (ili ekvivalentno)
Memorija:	128 MB RAM
Operativni sistem:	Windows 98SE, ME, 2000 ili XP
Konekcija:	Žična ili bežična (uključujući i dial-up)

1.2 Potrebni audio uređaji


Obzirom da je X-Ten Lite softverski telefon, da bi ste ga koristili potrebni su Vam zvučnici i mikrofون. Prihvatljive su sledeće kombinacije uređaja:

- eksterni zvučnici i mikrofون
- slušalice sa mikrofonom sa odvojenim priključcima
- slušalice sa mikrofonom sa USB priključkom
- USB telefon

1.3 Instaliranje X-Ten Lite

1. Isključite sve programe koje koriste zvuk.
2. Pokrenite instalacioni fajl. Ukoliko je X-Ten Lite već instaliran na Vašem računaru, pojaviće se poruka koja će od Vas tražiti da ga isključite.
3. Pratite uputstva na ekranu prilikom instalacije.
4. U poslednjem koraku instalacije označite *Launch X-ten Lite* da bi ste pokrenuli program.
5. Kliknite na *Finish* da bi ste završili sa instalacijom.

Prilikom instalacije obratite pažnju na sledeći prozor:



Slika 1

Ukoliko nemate stalnu vezu sa internetom, potrebno je da opciju Launch the application when Windows starts isključite. Na ovaj način sprečavate da se X-Lite pokreće svaki put kada uključite računar.

1.4 Deinstaliranje X-Ten Lite

1. Pokrenite Windows *Control Panel*
2. Izaberite *Add or Remove Programs*
3. Izaberite X-Ten Lite i kliknite na *Change/Remove* (ili *Add/Remove*)

1.5 Pokretanje X-Ten Lite

X-Ten Lite se u Windows-u može pokrenuti na uobičajeni način:

1. Kliknite dugme Start
2. Izaberite Programs
3. Izaberite X-Lite folder
4. Kliknite na X-Lite ikonu

X-Lite takođe možete pokrenuti dvostrukim klikom na ikonu na desktopu ukoliko ste je kreirali prilikom instalacije.

1.6 Podešavanje zvuka (Audio Tuning Wizard)

X-Lite softverski telefon sadrži čarobnjak za podešavanje zvuka koji Vam pomaže da izaberete uređaj koji želite da koristite za razgovor, kao i da izabrani uređaj prilagodite upotrebi.

Čarobnjak će se automatski pojaviti kada prvi put pokrenete X-Lite. Preporučujemo da prođete kroz čarobnjak i na taj način se uverita da vam audio uređaji rade ispravno kao i da su dobro podešeni. Pratite sledeće korake da biste poršli kroz audio čarobnjak:

1. Kliknite na next da biste započeli čarobnjak
2. Izaberite odgovarajuće audio uređaje (mikrofon i zvučnike). Slika
3. Izaberite miksera za zvučnike i mikrofon – to će tipično biti vaša yvučna kartica. Kliknite na next.
4. Podesite glasnost zvučnika na prijatan nivo. Kliknite na next
5. Podesite glasnost mikrofona: slušajte snimljenu sekvencu Vašeg glasa i pravite ispravke ukoliko je potrebno. Kliknite na next.
6. Izaberite vrstu vaše konekcija ne Internet (Dial-up ili Cable/DSL/LAN). Kliknite na next
7. Kliknite na Finish da biste završili sa čarobnjakom.

2. Korišćenje programa

2.1. Glavni prozor

X-Lite ima interfejs jednostavan za korišćenje i pruža brz pristup gotovo svim funkcijama. Na sledećoj slici je prikazan korisnički interfejs sa objašnjenjem funkcije dostupnih dugmadi.



Slika 2

2.2 Početna podešavanja

2.2.1 Osnovne napomene

Pozivanje upotrebom X-Lite-a je jednostavno, ipak, postoje izvesne razlike između korišćenja softverskog i tradicionalnog telefona sa kojima biste se trebali upoznati.

- Softverski telefon je računarski program tako da mora biti pokrenut da biste mogli da pozivate ili primite pozive.
- Softverski telefon mora biti prijavljen na mrežu pre nego što uputite ili primite poziv. Ovo obično zahteva nekoliko sekundi dok program uspostavi kontakt sa serverom. Status telefona treba da bude *Logged in – Enter Phone number* da biste mogli da telefonirate.
- Pozivi se upućuju preko Interneta što znači da povremeno može doći do opadanja kvaliteta zbog loše konekcije, što nije problem u softveru.

2.2.2 Podešavanja potrebna za korišćenje usluga Saturn Line-a

Nakon pokretanja aplikacije, kada se glavni prozor prvi put pojavi, status telefona prikazan na ekranu je *Discovering Firewall...* Ovo je normalno ponašanje programa i označava da pokušava da se upozna sa vrstom konekcije.

Nakon ovoga, pojaviće se poruka *Awaiting proxy login information*. Ovo označava da treba da unesete podatke koje ste dobili uz svoj korisnički nalog, da bi telefon mogao da se registruje na serveru. Videćete ekran kao na slici gde treba da unesete podatke.



Slika 3

Vrednosti koje treba da unesete su date na sledećoj tabeli.

Polje	Vrednost
Enabled	Yes
Display name	<i>Vaše ime</i>
Username	Dodeljeni broj telefona
Authorization User	
Password	Dodeljena lozinka
Domain/Realm	Inphonex.com
SIP Proxy	sip.inphonex.com
Out Bound Proxy	
Use Outbound Proxy	Never
Send Internal IP	Always
Register	always
Voicemail SIP URL	
Forward SIP URL	

Kada završite sa unosom svih podataka, kliknite na BACK da biste sačuvali izmene. Nakon ovoga telefon će pokušati da se registruje na server pri čemu će na statusnom ekranu pisati *Logging in...* Ukoliko ste sve podatke ispravno uneli pojaviće se poruka *Logged in – Enter Phone Number*. Kada se pojavi ova poruka možete početi da telefonirate.

2.3 Pozivanje

Postoji nekoliko načina na koji možete izvršiti pozivanje pupotrebom X-Lite-a. Broj možete da unesete klikom na tastaturu glavnog prozora ili preko brojeva na tastaturi. Kada počnete da ga unosite broj će se ispisivati na displeju. Ukoliko unesete pogrešnu cifru, kliknite na dugme CLEAR ili pritisnite Backspace na tastaturi. Prilikom unosa broja na displezu će se u narandžastoj boji prikazati predloženi završetak broja. Ukoliko želite da pozovete upravo taj broj, pritisnite dugme Tab na vašoj tastaturi da bi se automatski dovršio unos broja. Kada ste završili sa unosom žljenog broja kliknite na Dial dugme (zelena slušalica) ili pritisnite Enter na tastaturi.

Kao i na tradicionalnom telefonu čuće te zvuk zvona u slušalici. Takođe, na displeju će se prikazati poruka *Ringing*. Kada se neko na drugoj strani javi pojavaće se poruka *Connected*.

2.4 Prekid poziva

Kao i kod tradicionalnih telefona, poziv se prekida tako što Vi ili Vaš sagovornik prekine vezu. Poziv se može prekinuti klikom na dugme za prekid (crvena slušalica). Kada se veza prekine, pojavaće se poruka *Hang-up*. Nakon prekida veze, detalji poziva će ostati prikazani na ekranu. Da biste ih obrisali, kliknite na dugme CLEAR ispod displeja.

2.5 Odgovaranje na poziv

Kao što je ranije napomenuto, da bi ste mogli da primite poziv, X-Lite mora da bude pokrenut. Kada Vam je upućen poziv, začuće se zvuk zvona u uređaju konfigurisanom u audio čarobnjaku. Ukoliko je X-Lite minimizovan ili se njegov prozor nalazi iza drugih otvorenih programa, prilikom dolazećeg poziva, njegov ekran će se pojaviti na ekranu.

Da bi ste odgovorili na poziv kliknite na dugme Dial (zelena slušalica) ili pritisnite Enter.

2.6 Ostale kontrole na ekranu

Osim kontrola potrebnih za ostvarivanje razgovora, glavni ekran poseduje i nekoliko kontrola koje Vam omogućuju da izvršite podešavanja kvaliteta razgovora.

2.6.1 Podešavanje mikrofona i slušalice

Sa leve i desne strane tastature na glavnom ekranu X-Lite-a se nalaze kontrole za podešavanje mikrofona i slušalice. Pomeranjem klizača gore-dole možete povećati ili smanjiti njihove nivoe glasnosti.

Ova podešavanja možete vršiti i upotrebom strelica na tastaturi. Strelice za gore/dole će podesiti nivo glasnosti slušalice, dok strelice za levo/desno služe za podešavanje glasnosti mikrofona.

Takođe možete uključiti i mute opciju (prekid prenosa glasa) na taj način što ćete kliknuti na MUTE dugme. Da bi ste ponovo uključili prenos glasa kliknite na dugme još jednom.

3 Imenik i meni

Slično mobilnom telefonu, X-Lite Vam omogućava da napravite imenik sa telefonskim brojevima. Takođe, program ima i meni koji Vam omogućava da izvršite dodatna podešavanja.

3.1 Telefonski imenik

Da bi ste otvorili telefonski imenik kliknite na dugme levo od dugmeta Clear.

Za kreiranje novog unosa u imenik dvaput kliknite na stavku *New Entry*. Možete uneti sledeće podatke:

- Ime
- Broj telefona
- Tip (kliknite dvaput da biste izabrali tip telefona (posao, kuća, mobilni)
- Proxy ID
- Brzo biranje

Kliknite na Back da biste sačuvali unos. Da bi ste menjali postojeće unose, označite željeni unos i kliknite na SELECT ili dvaput kliknite na željeni unos.

Da bi ste obrisali željeni unos, označite ga i kliknite na DELETE.

Broj iz telefonskog imenika možete birati na taj način što će te ga označiti i pritisnuti Dial dugme (zelena slušalica). Takođe ga možete birati takošto ćete uneti broj za bryo biranje i pritisnuti Dial dugme (zelena slušalica).

3.2 Meni

U meni programa možete ući klikom na dugme desno od dumeta CLEAR. Osim opcija prikazanih u odeljku 2.2.2 za korišćenje usluga Saturn Line-a nije potrebno vršiti nikakva podešavanja.